





## Deutsch

Lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme des Systems bitte genau durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf.

### ACHTUNG

Um die Gefahr eines Brands oder elektrischen Schlags zu reduzieren, darf dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, öffnen Sie das Gehäuse nicht. Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets nur qualifiziertem Fachpersonal.

Stellen Sie das Gerät nicht in einem geschlossenen Bücherregal, einem Einbauschrank u. ä. auf, wo eine ausreichende Belüftung nicht gegeben ist.

Um die Feuergefahr zu verringern, decken Sie die Lüftungsöffnungen des Geräts nicht mit Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. ab. Stellen Sie keine Gegenstände mit offenen Flammen, wie z. B. brennende Kerzen, auf das Gerät.

Um die Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, schützen Sie das Gerät vor Tropf- oder Spritzwasser und stellen Sie keine Gefäße mit Flüssigkeiten darin, wie z. B. Vasen, auf das Gerät.

Stellen Sie das Netzteil nicht an einen Ort, an dem eine ausreichende Luftzufuhr nicht gegeben ist, zum Beispiel in einem engen Regalfach oder in einem Einbauschrank. Schließen Sie das Gerät an eine leicht zugängliche Netzsteckdose an, da das Gerät nur mit dem Netzstecker vom Netzstrom getrennt werden kann. Sollten an dem Gerät irgendwelche Störungen auftreten, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

Das System bleibt auch in ausgeschaltetem Zustand mit dem Stromnetz verbunden, solange das Netzkabel mit der Netzsteckdose verbunden ist.

Das Typenschild befindet sich außen an der Unterseite des Systems.

### CE

Hiermit erklärt Sony Corp., dass sich das Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Weitere Informationen erhältlich unter:

http://www.compliance.sony.de/

Norwegen: Die Verwendung dieses Funkgeräts ist in einem Umkreis von 20 km um das Zentrum von Ny-Ålesund, Sveibard, nicht erlaubt.

Italien: Die Nutzung von RLANS ist folgendermaßen geregelt:

– Die private Nutzung durch die gesetzliche Verordnung vom 1.8.2003 Nr. 259 (Vorschrift zur elektronischen Kommunikation“). Im Einzelnen enthält Artikel104 die Bestimmungen, wie eine vorherige allgemeine Autorisierung einzuholen ist, und Art. 105, wann eine freie Nutzung zulässig ist. – Die öffentliche Bereitstellung des RLAN- Zugriffs für Telekommunikationsnetze und -dienste durch die Ministerialverordnung vom 28.5.2003, wie ergänzt, und Artikel 25 (allgemeine Autorisierung für elektronische Kommunikationsnetzwerke und -dienste) der Vorschrift zur elektronischen Kommunikation

**Hinweise zu Urheberrechten und Lizenzen**
Der *Bluetooth*®-Schriftzug und die *Bluetooth*®-Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc., und ihre Verwendung durch die Sony Corporation erfolgt in Lizenz. Andere Markenzeichen und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

**Hinweis für Kunden: Die folgenden Informationen gelten nur für Geräte, die in Ländern verkauft werden, in denen EU-Richtlinien gelten**

Der Hersteller dieses Produktes ist Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan. Bevollmächtigter für EMV und Produktsicherheit ist Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Deutschland. Für Kundendienst- oder Garantieangelegenheiten wenden Sie sich bitte an die in Kundendienst- oder Garantiedokumenten genannten Adressen.

**Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)**

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produktes erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Die **Tonausgabe über Lautsprecher ist durch Summen oder Rauschen gestört**.

- Überprüfen Sie, ob alle Verbindungen ordnungsgemäß hergestellt wurden.
- Achten Sie darauf, dass keine Audiogeräte zu nahe am Fernsehgerät aufgestellt sind.

**Die Helligkeit der Anzeige POWER (grün) schwankt.**

- Die Helligkeit der Anzeige **POWER** (grün) kann schwanken, wenn die Lautstärke erhöht wird. Dies ist keine Fehlfunktion.

#### Sicherheitsmaßnahmen

**Hinweise beim Verwenden eines Mobiltelefons**

- Sie können von diesem Gerät aus keine Telefongespräche führen, auch wenn eine *Bluetooth*-Verbindung zwischen diesem Gerät und einem Mobiltelefon hergestellt wurde.
- Schlagen Sie in der mit dem Mobiltelefon gelieferten Bedienungsanleitung nach, wie Sie einen Anruf entgegennehmen können, während über eine *Bluetooth*-Verbindung Ton übertragen wird.

**Sicherheit**
Das Typenschild mit dem Markenzeichen Sony, der Modellnummer und dem elektrischen Nennwert befindet sich außen an der Unterseite des Geräts.

- Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme des Systems, ob die Betriebsspannung des Systems der lokalen Stromversorgung entspricht.

Erworben in	Betriebsspannung
Alle Länder/Regionen	100 – 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz

- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil.

- Aufstellung**
- Stellen Sie den Lautsprecher nicht in geneigter Position auf.
  - Lassen Sie das System nicht in der Nähe von Wärmequellen oder an Stellen, an denen es direktem Sonnenlicht, außergewöhnlich viel Staub, Feuchtigkeit, Regen oder mechanischen Erschütterungen ausgesetzt ist.

- Betrieb**
- Stecken Sie keine kleinen Gegenstände o. Ä. in die Buchsen oder die Lüftungsöffnung an der Rückseite des Systems. Andernfalls kann es zu einem Kurzschluss oder zu Fehlfunktionen kommen.
  - Öffnen Sie das Gehäuse nicht. Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets qualifiziertem Fachpersonal.
  - Sollten Fremdkörper oder Flüssigkeiten in das System gelangen, lassen Sie es von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen, bevor Sie es wieder benutzen.
  - Dieses System ist magnetisch abgeschirmt. Lassen Sie bespielte Bänder, Uhren, Kreditkarten oder Disketten mit Magnetcodierung trotzdem nicht längere Zeit vor dem System liegen.

**Reinigung**

- Reinigen Sie das Gehäuse nicht mit Alkohol, Benzin oder Verdünnern.

**Wenn das Fernsehbild oder die Monitoranzeige verzerrt ist**

- Das System ist magnetisch abgeschirmt, aber dennoch kann in einigen Fällen das Bild auf einem in der Nähe aufgestellten Fernsehschirm/PC-Monitor verzerrt sein. Schalten Sie in einem solchen Fall das Fernsehgerät/den PC einmal aus und nach 15 bis 30 Minuten wieder ein. Achten Sie bei einem PC darauf, vor dem Ausschalten die entsprechenden Maßnahmen, wie z. B. Speichern der Daten, auszuführen.
- Lässt sich die Störung so nicht beheben, stellen Sie das System weiter vom Fernsehgerät/PC entfernt auf. Stellen Sie außerdem keine Gegenstände mit Magneten in die Nähe des Fernsehgeräts/PCs, wie z. B. Phonographen, Fernsehleinwand-Spielzeuge usw. Diese können aufgrund von Interferenzen für magnetische Verzerrungen auf dem Bild verantwortlich sein.

**Sonstiges**

- Sollten an dem Gerät Probleme auftreten oder sollten Sie Fragen haben, auf die in dieser Anleitung nicht eingegangen wird, wenden Sie sich bitte an Ihren Sony-Händler.
- Sollte ein Problem bestehen bleiben, wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler.

## Störungsbehebung

Wenn an diesem System ein Problem auftritt, versuchen Sie bitte anhand der folgenden Checkliste, das Problem zu beheben. Sollte ein Problem bestehen bleiben, wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler.

**Allgemeine Probleme**

**Es ist kein Ton zu hören**

- Vergewissern Sie sich, dass dieses System und das Ausgangsgerät eingeschalt sind.
- Erhöhen Sie die Lautstärke am System.
- Stellen Sie die Lautstärke am Ausgangsgerät möglichst hoch ein, ohne dass der Ton verzerrt wird. Einzelheiten zum Einstellen der Lautstärke finden Sie in der mit dem Gerät gelieferten Bedienungsanleitung.
- Überprüfen Sie, ob alle Verbindungen ordnungsgemäß hergestellt wurden.
- Vergewissern Sie sich, dass die Wiedergabe am Ausgangsgerät gestartet wurde.

**Der Ton ist sehr leise**

- Stellen Sie die Lautstärke am Ausgangsgerät möglichst hoch ein, ohne dass der Ton verzerrt wird. Einzelheiten zum Einstellen der Lautstärke finden Sie in der mit dem Gerät gelieferten Bedienungsanleitung.
- Erhöhen Sie die Lautstärke am System.

**Der Ton ist verzerrt**

- Drehen Sie die Lautstärke am Ausgangsgerät so weit herunter, dass der Ton nicht mehr verzerrt ist. Einzelheiten zum Einstellen der Lautstärke finden Sie in der mit dem Gerät gelieferten Bedienungsanleitung.
- Wenn das Ausgangsgerät über eine Bassverstärkungsfunktion verfügt, schalten Sie diese aus.
- Verringern Sie die Lautstärke am System.

**Die Tonausgabe über Lautsprecher ist durch Summen oder Rauschen gestört.**

- Überprüfen Sie, ob alle Verbindungen ordnungsgemäß hergestellt wurden.
- Achten Sie darauf, dass keine Audiogeräte zu nahe am Fernsehgerät aufgestellt sind.

**Die Helligkeit der Anzeige POWER (grün) schwankt.**

- Die Helligkeit der Anzeige **POWER** (grün) kann schwanken, wenn die Lautstärke erhöht wird. Dies ist keine Fehlfunktion.

**Bei einer Bluetooth-Verbindung**

**Es ist kein Ton zu hören**

- Stellen Sie sicher, dass dieses System nicht zu weit entfernt vom *Bluetooth*-Stereo-Audioausgangsgerät steht bzw. keine Interferenzen von einem WLAN-Gerät, einem anderen 2,4-GHz-Funkgerät oder einem Mikrowellenherd empfängt.
- Vergewissern Sie sich, dass die *Bluetooth*-Verbindung zwischen diesem System und dem *Bluetooth*-Stereo-Audioausgangsgerät richtig hergestellt wurde.
- Führen Sie das Pairing zwischen diesem System und dem *Bluetooth*-Stereo-Audioausgangsgerät erneut durch.
- Wenn Sie das Pairing zwischen diesem System und einem PC durchführen, stellen Sie sicher, dass die Audioausgabeinstellung am Computer auf ein *Bluetooth*-Gerät eingestellt ist.

**Der Ton setzt aus und die Kommunikation wird unterbrochen.**

- Wenn sich in der Nähe ein Gerät befindet, das elektromagnetische Strahlung erzeugt, wie z. B. ein WLAN-Gerät, andere *Bluetooth*-Geräte oder ein Mikrowellenherd, stellen Sie das System weiter von solchen Geräten entfernt auf.
- Entfernen Sie Hindernisse zwischen diesem System und dem anderen *Bluetooth*-Gerät oder verwenden Sie die Geräte weiter vom Hindernis entfernt.
- Stellen Sie dieses System und das andere *Bluetooth*-Gerät möglichst nahe beieinander auf.
- Stellen Sie das System um.
- Stellen Sie das andere *Bluetooth*-Gerät um.

**Pairing ist nicht möglich.**

- Stellen Sie dieses System und das *Bluetooth*-Gerät näher beieinander auf.
- Vergewissern Sie sich, dass der Pairing-Modus aktiviert ist.

**Problem beim Laden per USB**

**Das Gerät lässt sich nicht laden.**

- Vergewissern Sie sich, dass das Netzteil an eine Netzsteckdose angeschlossen ist.
- Einzelheiten zum Ladevorgang finden Sie in der mit dem Gerät gelieferten Bedienungsanleitung.

## Technische Daten

<b>Lautsprecher</b>	
Lautsprechersystem	Tiefenörer: 56 mm, magnetisch abgeschirmt Hochtöner: 20 mm
Gehäusertyp	Bassreflexsystem
Impedanz	Tiefenörer: 6 Ω Hochtöner: 6 Ω
<b>Verstärker</b>	
Referenzleistungsabgabe	13 W (10 <span> </span> % gesamte harmonische Verzerrung, 1 kHz, 6 Ω)
Eingang	Stereominibuchse × 1
Eingangsimpedanz	4,7 kΩ (bei 1 kHz)

<b>Bluetooth</b>	
Kommunikationssystem	<i>Bluetooth</i> -Spezifikation Version 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate)
Ausgangsleistung	<i>Bluetooth</i> -Spezifikation Leistungsklasse 2
Maximale Kommunikationsreichweite	Sichtlinie ca. 10 m <sup>*)</sup>
Frequenzbereich	2,4-GHz-Frequenzbereich (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Modulationsverfahren	FHSS
Kompatible <i>Bluetooth</i> -Profile <sup>*)</sup>	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
	AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control Profile)
Unterstützter Codec <sup>*)</sup>	SB-C <sup>*)</sup>
Unterstützter Schutz für Inhalte	SCMS-T
Übertragungsbereich (A2DP)	20 Hz - 20.000 Hz (Abtastfrequenz 44,1 kHz)

- Die tatsächliche Reichweite hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. Hindernissen zwischen Geräten, Magnetfeldern um einen Mikrowellenherd, statischer Elektrizität, Empfangsempfindlichkeit, Leistung der Antenne, Betriebssystem, Softwareanwendung usw.
- Bluetooth*-Standardprofile geben den Zweck der *Bluetooth*-Kommunikation zwischen den Geräten an.
- Codec: Format für die Audiosignalkomprimierung und -konvertierung
- Subband-Codec

**USB**

USB-Buchse

Typ A (zum Laden des Akkus eines angeschlossenen Geräts) (5 V, 300 mA)

<b>Allgemeines</b>	
Betriebsspannung	13 V Gleichstrom
Nennleistungsaufnahme	12 W
Betriebstemperatur	5 °C - 35 °C
Netzstromspannung	100 V - 240 V Wechselstrom
Abmessungen (B/H/T)	ca. 145 mm × 145 mm × 145 mm
Gewicht	ca. 500 g
Mitgeliefertes Zubehör	Netzteil (AC-E1320D1) (1) Netzkabel (1) Referenzhandbuch (dieses Dokument) (1)

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

**Lage und Funktion der Teile und Bedienelemente**



## Betrieb

### Funktion der Teile

**Taste I/⏻**
Zum Ein- bzw. Ausschalten des Systems. Die Anzeige **POWER** (grün) leuchtet auf, wenn das System eingeschalt ist.

**Taste VOL (Lautstärke) –/+**
Zum Einstellen der Lautstärke. Die Anzeige **POWER** (grün) blinkt dreimal, wenn die Lautstärke auf den niedrigsten bzw. höchsten Wert eingestellt wird.

**Taste BOOST**
Mit dieser Taste erzielen Sie einen kräftigen Bassseffekt. Die Anzeige **BOOST** (gelb) leuchtet auf. Zum Deaktivieren des Effekts drücken Sie die Taste erneut (die Anzeige erlischt). Standardmäßig ist die Funktion eingeschaltet. Schalten Sie sie gegebenenfalls aus.

**Taste BLUETOOTH=PAIRING**
Mit dieser Taste stellen Sie die *Bluetooth*-Verbindung her oder führen das Pairing mit einem *Bluetooth*-Gerät aus. Je nach Kommunikationsstatus leuchtet oder blinkt die Anzeige (BLUETOOTH) (blau). Einzelheiten zur Art des Blinkens der Anzeige (BLUETOOTH) (blau) finden Sie unter „Anzeigen bei der *Bluetooth*-Funktion“ in dieser Bedienungsanleitung.

**Taste AUDIO IN**
Wenn Sie diese Taste drücken, gehen Audiosignale von der Buchse **AUDIO IN** ein. Die Anzeige **AUDIO IN** (gelb) leuchtet auf.

**Buchse AUDIO IN**
Zum Anschließen an die Kopfhörerbuchse eines Computers, tragbaren Audiogeräts usw.

**Buchse DC IN 13V**
Zum Anschließen des mitgelieferten Netzteils.

**USB-Buchse**
Zum Laden eines an das System angeschlossenen Geräts über das USB-Kabel. Diese Buchse dient nur zum Laden des angeschlossenen Geräts. Audiosignale usw. können über diese Buchse nicht übertragen werden.

\*) Die tatsächliche Reichweite hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. Hindernissen zwischen Geräten, Magnetfeldern um einen Mikrowellenherd, statischer Elektrizität, Empfangsempfindlichkeit, Leistung der Antenne, Betriebssystem, Softwareanwendung usw.

### Merkmale und Funktionen

Dieses kabellose Lautsprechersystem nutzt die *Bluetooth*-Funktechnologie.

- Ton von Stereo-fähigen Musikplayern, Mobiltelefonen und PCs, die *Bluetooth* unterstützen, kann damit drahtlos wiedergegeben werden.\*
- Bluetooth* Version 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate) für höhere Tonqualität und weniger Interferenzen.
- Kraftvoller Klang durch 13-W-Verstärker und MegaBass.

- Ausgestattet mit einem Ausgangeingang für den Direktanschluss eines Musikspielers oder eines anderen Audiogeräts.
- Kann dank magnetischer Abschirmung auch in der Nähe von Fernsehgeräten oder Monitoren aufgestellt werden.

- Geräte, die das Aufladen per USB unterstützen, wie z. B. Mobiltelefone, „WALKMAN“ o. Ä., können über die USB-Buchse des Systems geladen werden.
- Kann dank magnetischer Abschirmung auch in der Nähe von Fernsehgeräten oder Monitoren aufgestellt werden.

**Tonwiedergabe ohne Kabel dank Bluetooth-Funktechnologie**
Mit *Bluetooth*-kompatiblen Geräten (wie Mobiltelefonen, digitalen Musikplayern, digitalen Musikplayern, die einen *Bluetooth*-Sender angeschlossen sind, oder PCs)\*, zu denen Sie vom System eine Verbindung herstellen, können Sie Ton ohne Kabelverbindung wiedergeben lassen. Das System empfängt die Stereotonsignale vom Ausgangsgerät.



\*) Mit dem System verbundene *Bluetooth*-Geräte müssen A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) unterstützen.

**So laden Sie ein Gerät**
Schließen Sie das Netzteil an eine Netzsteckdose an und stecken Sie über das mit dem Gerät gelieferte USB-Kabel an das System an. Das Laden wird automatisch gestartet, ganz gleich, ob das System ein- oder ausgeschaltet ist. Der Ladestatus wird am Gerät angezeigt. Näheres dazu schlagen Sie bitte in der mit dem Gerät gelieferten Bedienungsanleitung nach.



## Verwenden der Bluetooth-Verbindung

Bei einer *Bluetooth*-Verbindung können Sie Ton von einem *Bluetooth*-Gerät drahtlos über das System wiedergeben lassen.

**Hinweis**

- Wie das angeschlossene Gerät zu bedienen ist, wird in der mit dem Gerät gelieferten Bedienungsanleitung erläutert.

### Informationen zum Pairing

Bei *Bluetooth*-Geräten muss zunächst ein Pairing (eine „Paarbildung“) erfolgen. Ist das Pairing zwischen den *Bluetooth*-Geräten einmal erfolgt, braucht es nicht erneut ausgeführt zu werden, außer in folgenden Fällen:

- Pairing-Informationen werden bei Reparaturen usw. gelöscht.
- Beim System hat ein Pairing mit 10 oder mehr Geräten stattgefunden. Bei diesem System ist ein Pairing mit bis zu 9 *Bluetooth*-Stereo-Audioausgangsgeräten möglich. Wenn das Pairing bereits mit 9 Geräten erfolgte, wird beim erneuten Pairing das Gerät, bei dem die letzte Verbindung unter den 9 Geräten am längsten zurückliegt, durch das neue Gerät ersetzt.
- Das System wird initialisiert.

Dabei werden alle Pairing-Informationen gelöscht.

**Pairing mit einem Ausgangsgerät**

Überprüfen Sie zunächst Folgendes.

- Das System muss an eine Stromquelle angeschlossen sein.
- Die mit dem Gerät gelieferte Bedienungsanleitung muss bereit liegen.

- Schalten Sie das System mit der Taste I/⏻ ein. Die Anzeige **POWER** (grün) leuchtet auf.
- Halten Sie die Taste **BLUETOOTH=PAIRING** länger als 2 Sekunden gedrückt. Wenn die Anzeige (BLUETOOTH) (blau) schnell zu blinken beginnt, lassen Sie die Taste los. Das System wechselt in den Pairing-Modus.

**Hinweis**

  - Nach etwa 5 Minuten wird der Pairing-Modus deaktiviert und das System schaltet sich aus. Wenn der Pairing-Modus noch während dieses Vorgangs deaktiviert wird, beginnen Sie wieder mit Schritt 2.

**3** Führen Sie den Pairing-Prozess bei dem *Bluetooth*-Gerät durch, so dass es das System erkennt.

Eine Liste der erkannten Geräte erscheint im Display des *Bluetooth*-Stereo-Audioausgangsgeräts. Dieses System wird als „SRS-BTV25“ angezeigt. Wird „SRS-BTV25“ nicht angezeigt, fangen Sie nochmal mit Schritt 2 an.

- Tipp**
  - Wenn keine Pairing-Informationen gespeichert wurden und die Taste **BLUETOOTH=PAIRING** gedrückt wird, wechselt das System automatisch in den Pairing-Modus. Sie brauchen die Taste **BLUETOOTH=PAIRING** in diesem Fall nicht länger als 2 Sekunden gedrückt zu halten.

**Hinweise**

- Achten Sie beim Pairing darauf, die *Bluetooth*-Geräte maximal 1 m voneinander entfernt zu platzieren.
- Bei manchen Geräten wird keine Liste der erkannten Geräte angezeigt.

**4** Wählen Sie „SRS-BTV25“ im Display des *Bluetooth*-Geräts aus.

**5** Wenn Sie im Display des *Bluetooth*-Geräts zur Eingabe eines Passworts\* aufgefordert werden, geben Sie „0000“ ein.

\* Das Passwort wird manchmal auch „Kennwort“, „PIN-Code“, „PIN-Nummer“ oder „Passcode“ genannt.

**6** Starten Sie am *Bluetooth*-Gerät das Herstellen der *Bluetooth*-Verbindung.

Das Gerät wird in diesem System als das zuletzt verbundene Gerät gespeichert. Wenn das Pairing abgeschlossen ist, wird bei manchen *Bluetooth*-Geräten automatisch eine Verbindung zum System hergestellt.

- Tipp**
  - Wenn Sie das Pairing mit weiteren *Bluetooth*-Geräten ausführen wollen, gehen Sie bei jedem Gerät wie in Schritt 2 bis 5 erläutert vor.

**Hinweis**

- Das Passwort des Systems ist fest auf „0000“ eingestellt. Das Pairing kann nur mit einem *Bluetooth*-Gerät erfolgen, dessen Passwort ebenfalls „0000“ ist.

**Tonwiedergabe**

Das System unterstützt den SCMS-T-Inhaltsschutz. Das heißt, Sie können Musik usw. von Geräten wie Mobiltelefonen oder tragbaren Fernsehgeräten wiedergeben lassen, die den SCMS-T-Inhaltsschutz ebenfalls unterstützen. Überprüfen Sie zunächst Folgendes.

- Die *Bluetooth*-Funktion am *Bluetooth*-Gerät muss aktiviert sein.
- Das Pairing zwischen dem System und dem *Bluetooth*-Gerät muss abgeschlossen sein.

- Schalten Sie das System mit der Taste I/⏻ ein. Die Anzeige **POWER** (grün) leuchtet auf.
- Drücken Sie die Taste **BLUETOOTH=PAIRING**.
- Starten Sie am *Bluetooth*-Gerät das Herstellen der *Bluetooth*-Verbindung.
- Starten Sie die Wiedergabe am *Bluetooth*-Gerät.

**Hinweis**

- Wenn das Ausgangsgerät über eine Bassverstärkungsfunktion oder Equalizer-Funktion verfügt, schalten Sie diese aus. Andernfalls kann der Ton verzerrt sein.

**5** Stellen Sie die Lautstärke ein. Stellen Sie die Lautstärke am *Bluetooth*-Gerät auf einen moderaten Pegel ein und drücken Sie dann die Tasten **VOL –/+** am System.

- Tipp**
  - Sie können die Lautstärke am System mit dem *Bluetooth*-Gerät einstellen, sofern es AVRCP (Audio/Visual Remote Control Profile) VOLUIME UP/DOWN unterstützt. Näheres dazu schlagen Sie bitte in der mit dem Gerät gelieferten Bedienungsanleitung nach.
  - Bei manchen Geräten lässt sich die Lautstärke des Systems möglicherweise nicht steuern.
- Die Anzeige **POWER** (grün) blinkt dreimal, wenn die Lautstärke auf den niedrigsten bzw. höchsten Wert eingestellt wird.

**Hinweise**

- In den folgenden Fällen müssen Sie die *Bluetooth*-Verbindung erneut herstellen.
  - Das System ist nicht eingeschaltet.
  - Das *Bluetooth*-Gerät ist nicht eingeschaltet oder die *Bluetooth*-Funktion ist deaktiviert.
  - Die *Bluetooth*-Verbindung wurde nicht hergestellt.
- Wenn der Ton von einem *Bluetooth*-Gerät über eine *Bluetooth*-Verbindung wiedergegeben wird (wenn also die Anzeige **POWER** (grün) und die Anzeige (BLUETOOTH) (blau) aufleuchten), ist der Ton von einem Gerät, das an die Buchse **AUDIO IN** angeschlossen ist, nicht zu hören. Drücken Sie die Taste **AUDIO IN**, wenn Sie den Ton von einem an die Buchse **AUDIO IN** angeschlossenen Gerät hören wollen.
- Wenn an mehreren Geräten, für die ein Pairing mit diesem System durchgeführt wurde, die Wiedergabe läuft, ist der Ton nur von einem dieser Geräte zu hören.

**So beenden Sie die Wiedergabe über das System**
Trennen Sie die *Bluetooth*-Verbindung durch einen der folgenden Schritte.

- Trennen Sie die Verbindung am *Bluetooth*-Gerät. Näheres dazu schlagen Sie bitte in der mit dem Gerät gelieferten Bedienungsanleitung nach.
- Schalten Sie das *Bluetooth*-Gerät aus.
- Schalten Sie das System aus.

### Anzeigen bei der Bluetooth-Funktion

Status	Anzeige (BLUETOOTH) (blau)
Pairing mit einem Gerät	Blinkt schnell
Suchen nach einem Gerät	Blinkt
Verbindung zu einem Gerät	Leuchtet
Aktivieren der <i>Bluetooth</i> -Bereitschaftsfunktion	Blinkt langsam*
Deaktivieren der <i>Bluetooth</i> -Bereitschaftsfunktion	Aus
Empfangen von Audiosignalen von der Buchse <b>AUDIO IN</b>	Aus

\*) Wenn die *Bluetooth*-Bereitschaftsfunktion aktiviert ist, aber keine Pairing-Informationen vorhanden sind, leuchtet die Anzeige nicht.

**So verwenden Sie die Bluetooth-Bereitschaftsfunktion**

Mit der *Bluetooth*-Bereitschaftsfunktion können Sie das System vorübergehend ausschalten und auf eine *Bluetooth*-Verbindung warten lassen.

**1** Halten Sie bei eingeschaltetem System die Taste **BLUETOOTH=PAIRING** gedrückt und drücken Sie die Taste I/⏻ länger als 2 Sekunden.

Das System schaltet sich aus und die Anzeige (BLUETOOTH) (blau) blinkt.

Wenn Sie die *Bluetooth*-Verbindung starten, schaltet sich das System automatisch ein und die Kommunikation wird gestartet.

**Tipp**

- Wenn Sie nicht mit eingeschaltetem System, sondern mit der *Bluetooth*-Bereitschaftsfunktion auf eine *Bluetooth*-Verbindung warten, lässt sich der Energieverbrauch reduzieren.